

Biztonságtechnikai vezérlő központ
Modell Név: Ajax Hub

Vezetéknélküli riasztó központ


A Hub vezérli az Ajax riasztórendszer működését, amely maximálisan 100 vezetéknélküli eszközt képes kezelni az egyedi Jeweller protokollon keresztül akár 2000 méteres távolságban is. A Hub-ot a világ bármely pontjáról vezérelhetjük a mobil alkalmazással és működéshez mindössze internetkapcsolatra van szükség. A megbízhatóság érdekében két kommunikációs csatorna lehetséges - a vezetékes Ethernet és a mobilhálózat GSM hálózat (GPRS). Ha bármilyen probléma merül fel, Ön és a távfelügyelet is értesülhet. A Hub-ban helyet kapott egy akkumulátor egység is amely akár 14 üzemórát is biztosít.

FONTOS: Ez az Indítási segédlet csak általános információkat tartalmaz a központról. Az eszköz rendeltetésszerű használata előtt ajánlott a Felhasználói kézikönyv megtekintése a weboldalunkon: ajax.systems/support/hubs


FUNKCIONÁLIS RÉSZEK



1 - Logo világító visszajelzővel.



2 - SmartBracket rögzítőpanel.



3 - Aljzat a tápkábel csatlakoztatásához.
4 - Aljzat az ethernet kábel csatlakoztatásához.
5 - Foglalat a mobil SIM kártya számára (Micro SIM).
6 - QR kód.
7 - Tamper kapcsoló.
8 - Be/Ki kapcsoló.

ELHELYEZÉS ÉS FELSZERELÉS

Biztos kommunikációra van szükség a központhoz csatlakozó Ajax biztonsági eszközöknek, valamint internet-hozzáféréshez - a GSM (GPRS) és / vagy az Ethernet hálózaton keresztül. Kívánatos, a központ biztonságos elhelyezése.

A központot ne helyezze:

1. Kültérre/ védett területen kívülre.
2. Közel fém eszközökhöz mely rádió zavart vagy reflexiót teremthet.
3. Nagy rádiós interferencia közelébe.
4. Olyan területre ahol a működési hőmérséklet túllépi a megengedett értékeket.

A SmartBracket panelt a felületre csavarokkal vagy nem kevésbé megbízható eszközzel kell rögzíteni. A központot a hozzátartozó csavarokkal kell rögzíteni a panelen.

A Hub telepítésénél és működtetésénél tartsa be az elektromos készülékekre vonatkozó általános elektromos biztonsági előírásokat, valamint az elektromos biztonsággal kapcsolatos jogszabályi előírások követelményeit. Szigorúan tilos a készüléket szétszerelni és a sérült tápkábelrel együtt használni.

CSATLAKOZÁS ÉS BEÁLLÍTÁS

1. Ha a SmartBracket panelt lefelé mozgatja, csatlakoztassa a tápkábeleket és az Ethernetet az aljzatokhoz, valamint telepítse a mobiltelefon SIM kártyáját a leltölt PIN kód kéréssel.
2. Kapcsolja be a KÖZPONTOT a gomb 2 másodpercig történő lenyomásával, és várjon egy percet - a logó színe fehér lesz. Ha a logó piros vagy zöld színnel világít, kövesse a Felhasználói kézikönyv utasításait és javaslatait.
3. Telepítse a mobilalkalmazást vagy nyisson meg egy webes alkalmazást a böngészőjében, és hozzon létre egy Ajax-fiókot.
4. Gyors üzenetek után adjuk hozzá a hubot az alkalmazáshoz - ez megjelenik az eszközök listáján, és percnként frissíti a rendszerinformációkat.
5. A hub beállításában minden felhasználó számára értesítést állíthat be: Push üzenetek, SMS üzenetek és telefonhívások, vagy ha módosítani szeretné az Ethernet és a GSM kapcsolatok paramétereit, valamint a Jeweller protokollt.

AJAX TÁVFELÜGYELETHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁSA

A központi felügyeleti állomáshoz való kapcsolódás a Contact ID protokollon keresztül történik. Az Ajax-rendszert támogató szerveretek listája a "Biztonsági cégek" menüben található a Hub-beállításokban.

TECH JELLEMZŐK

Csatlakoztatható eszközök száma	100
Logikai szobák maximális száma	50
HUB felhasználók száma	50
Tápellátás	110 - 250 V
Akkumulátor egység	Li-Ion 2 Ah (akár 14 óra önálló működés *)
Tamper kacsoló	Igen
Frekvencia tartomány	868.0-868.6 MHz
Maximum RF kimeneti teljesítmény	Max 25 mW
Moduláció	FM
Radio jel	akár 2,000 m - re (nyílt térben)
Kommunikációs csatornák	GGSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS, Ethernet
Működési hőmérséklet	From 0°C - tól +50°C - ig
Külső méretek	162.7 x 162.7 x 35.9 mm
Súly	330 g

* Inaktív Ethernet kapcsolat esetén.

FONTOS INFORMÁCIÓ

Ez a termék az összes EU-tagállamban használható.

Ez a készülék megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek 2014/53/EU. Minden szükséges rádiós teszt el lett végezve.



VIGYÁZAT: A ROBBANÁS VESZÉLYE, HA AZ AKKUMULÁTOR NEM MEGFELELŐ KÉSZÜLKÉBE KERÜL BESZERELÉSBE. A FELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK UJRAHASZNOSÍTÁSA AZ ÚTMUTATÓBAN

KOMPLETT SZETT

1. Hub.
2. Tápkábel.
3. Ethernet kábel.
4. Telepítő készlet.
5. GSM start csomag.**
6. Rövidített felhasználói leírás.

**Nem minden országban elérhető.

GARANCIA

Az Ajax Systems Inc. készülékre vonatkozó garancia a vásárlás után 2 évig érvényes, és nem vonatkozik a mellékelt akkumulátorra. Ha az eszköz nem működik megfelelően, akkor- az esetek felében a technikai problémák távolról is megoldhatók- online segítség is igénybe vehető !

A garancia teljes szövege elérhető a weboldalon: ajax.systems/warranty

Felhasználói szerződés: ajax.systems/end-user-agreement

Technikai segítség: support@ajax.systems