

FC410SNM modul

Címzett intelligens szirénavezérlő modul

Az FC410SNM kimeneti modul döntően a szirénák és hang-, fényjelzők (24V, max.2 A vezérlését látja el, azonban felügyelt kimeneti modulként bármi más vezérlésre is használható. Csatlakoztatható hozzá egy hurok (Class A, Style Z) vagy 2 vissza nem térő ág (Class B, Style Y, mindkettő felügyelt). A csatlakoztatott egység a polaritás visszafordításán keresztül aktiválható.



Figyelmeztetés

Az FC410SNM kimeneti modult nem szabad felhasználni a FCHVR800MX erősáramú relé vezérlésére.

Műszaki adatok

Működési feszültség	
A hurokról	20,0....37,5V
Áramfelvétel	
Nyugalmi állapot	0,75 mA
Riasztási állapot	(piros LED-el) 4,5 mA
Hurok ellenállás	27kohm, 0.5W
Kimeneti áram	max. 2A, 24V DC-nél
Környezeti üzemi hőmérséklet	-25 °C...+70 °C
Relatív páratartalom	max. 95% (nem lecsapódó)
Ház méretei (szélesség x magasság x mélység)	148 x 87 x 14 mm
Tömeg	100 g

